



# city11

## Cuadro de maniobras

para puertas batientes

Analógico **230V**  
con salida para el  
**eléctrocerradura 12V**



## city11 PLUS

- Regulación y programación mediante potenciómetro y dip switch
- Alimentación para dos motores monofásicos de 230V
- Salida para el eléctrocerradura de 12V
- Conector para el receptor de radio modular MR2
- Gestión para start (inicio), start peatonal y paro vía radio
- Salida para lámpara de señalización de 230V (para utilizar en lámparas con intermitencia)
- Salida para luz de cortesía (también con el emisor)
- Test de los dispositivos de seguridad antes de cada apertura
- Paro suave de las hojas en la fase de cierre para impedir cierres ruidosos y rebotes
- Visualización del estado de las entradas mediante led

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	<b>230V</b> para motores 230V
<b>MODELO</b>	<b>CITY11</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>12A033</b>
Alimentación (V / Hz)	230/50
Carga máx motores (W)	700
Carga máx accesorios 24V (W)	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +60
Dimensiones (mm)	170 x 185 x 70
Peso (g)	1200
Grado de protección (IP)	55

## ACCESORIOS



### 11B047 • MR2

Receptor de radio modular  
433,92 MHz  
Disponible también en versión  
868,30 MHz (cód. 11B048)