



city9

Cuadro de maniobras

para puertas correderas

Analógico 230V



city9 PLUS

- Regulación y programación mediante potenciómetro y dip switch
- Alimentación para un motor monofásico de 230V
- Conector para el receptor de radio modular MR2
- Gestión para start (inicio), start peatonal y paro vía radio
- Entradas para final de carrera en apertura y cierre
- Salida lámpara de señalización de 230V (para utilizar en lámparas con intermitencia)
- Test de los dispositivos de seguridad antes de cada apertura
- Salida para luz de cortesía (también con el emisor)
- Paro suave de las hojas en cierre per impedire chiusure rumorose e rimbaldi
- Visualización del estado de las entradas mediante led

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	230V para 1 motor 230V
MODELO	CITY9
CÓDIGO	12B021
Alimentación (V / Hz)	230/50
Carga máx motor (W)	700
Carga máx accesorios 24V (W)	3
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +60
Dimensiones (mm)	170 x 185 x 70
Peso (g)	800
Grado de protección (IP)	55

ACCESORIOS



11B047 • MR2

Receptor de radio modular
433,92 MHz
Disponibile también en versión
868,30 MHz (cód. 11B048)