



## CUADROS DE MANIOBRAS

# easy1

### Cuadro de maniobras

para persianas enrollables y estores

Analógico **230V**  
con **receptor incorporado**  
(**433,92 MHz**)



## easy1 PLUS

- Alimentación para un motor monofásico de 230V
- Potencia máxima admitida para un motor 700W
- Receptor de radio incorporado, capacidad de memorización de 32 emisores Personal Pass
- Entradas de start (inicio) separadas para gestionar las funciones up/down con 2 pulsadores
- Posibilidad de controlar el motor enrollable con un sólo pulsador configurando la lógica paso a paso
- Funcionamiento con uno o dos pulsadores vía radio

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	<b>230V</b> para 1 motor 230V
<b>MODELO</b>	<b>EASY1</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>12C029</b>
Alimentación (V / Hz)	230/50
Carga máx motores (W)	700
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +60
Dimensiones (mm)	41 x 127 x 24
Peso (g)	100
Grado de protección (IP)	55